

微電腦電源順序控制器

UP-PS3021



產品規格

- 1.總承受功率：3000W
- 2.電源輸入：AC 100V~AC240V ; 50/60Hz
- 3.電源輸出：12 只 AC 電源座，可自動開啟及閉控制功能
14 只 3 孔電源座，12 只連動 AC 插座 / 2 只非連動 AC 插座
- 4.直流電源輸出：一組穩壓 DC-24V 輸出和面板一組 USB 充電座 $\geq 300\text{mA}$
- 5.AC 電壓顯示：三位數 LED 數字顯示
- 6.AC 電流表指示：大型錶頭型範圍 0-60A(耗電量顯示)
- 7.8 位元微電腦控制，具 4 種模式選擇，可做多功能時序開關控制
- 8.具 16 段順序控制：16 個 30A 接點的繼電器;16 個旁通啟動功能(防止接點黏著);面板 16 個 LED 指示燈
- 9.電源開關：面板有一觸控帶燈開關，可依 4 種模式的選擇,做手動開關機
10. 具遙控接點可依 4 種模式的選擇，做自動開關機
11. 具有一組 RJ-45 通訊介面,單機可獨立操作或以 RS232 或 RS485 接收指令遙控
- 12.具有多段順序(開/關機)控制,各機器請依標示插入插座，即可依順序動作，達到保護機器的功能
13. 尺寸:483W * 89H * 270D(mm)

王聲電子科技有限公司

CH1：1~10 前級電源；11~16 後級電源

動作：開機-前級先有電，後級延遲 3 秒有電；關機-後級先沒電，前級延遲 12 秒沒電(PA 廣播系統)

CH2：1~10 前級電源；11~16 後級電源(PA 廣播系統，後級已有延遲功能)

動作：開機-前級和後級同時有電；關機-後級先沒電，前級延遲 12 秒沒電

CH3：1~16 順序控制

動作：開機-16 段順序開機，關機-16 段順序關機

CH4：1~10 前級電源；11~16 後級電源

動作：開機 1~10 每段間隔 2 秒，10~11 間隔 10 秒，11~16 每段間隔 3 秒(舞台)