

廣播擴大機

BS-8120



產品規格

- 1.輸入：麥克風 (MIC)* 6 個 (3 孔有音控功能廣播時自動降音樂音量)
輔助輸入(AUX)* 4 組 (3 組梅花端子,1 組 6.3 麥克風孔)
- 2.輸出：錄音輸出(LINE OUT)*1 組 (6.3 麥克風孔)
- 3.輸出功率： $\geq 120\text{ W}$
- 4.頻率響應： $20\text{ Hz}\sim 20\text{ KHz} \pm 3\text{ dB}$
- 5.雜音比：大於 90 dB
- 6.音質控制：BASS $\pm 10\text{ dB}$ - 100 Hz
TREBLE $\pm 10\text{ dB}$ - 10 KHz
- 7.輸出顯示：雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈，峰值紅燈
- 8.開關機：背面受控 AC 座與前面電源開關同步開關機
- 9.開機端子：附遙控 POWER S.W 自動開機功能
- 10.保護裝置：喇叭超載或線路短路,保險開關自動跳脫(手動復歸)
- 11.輸出：低阻抗輸出 $0、4\Omega、8\Omega、16\Omega$
高阻抗輸出 $0、100\text{ V}$
- 12.電源：AC- 110 V $50/60\text{ Hz}$ (AC- 220 V 訂製)
DC- 24 V
- 13.尺寸： $430(\text{W})\times 390(\text{D})\times 150(\text{H})\text{ mm}$

王聲電子科技有限公司