

社區廣播無線接收機

WL-9000UF



接收器含原天線

產品規格

- 1.輸入：麥克風*2 / 輔助輸入*2
- 2.輸出：錄音輸出(LINE OUT)*1
- 3.頻率響應：50 Hz~18KHz $\pm 3\text{dB}$
- 4.雜音比：大於 90db
- 5.音質控制：BASS $\pm 10\text{dB}$ -100Hz / TREBLE $\pm 10\text{dB}$ -10KHz
高音/低音各一獨立控制音質調整
- 6.含 1 只接收專用音量調整鈕,
- 7.輸出顯示：雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈，峰值紅燈
- 8.若無訊號時自動進入靜音功能當再次使用時不能有斷音現象
- 9.開/關機時無衝擊雜音，提高使用品質，延長機器壽命
- 10.輸出/入及開關機端子：含連動開啟其他擴充機器之自動開/關機功能
- 11.內建無線射頻採用 NCC 低功率射頻電機型式認證核可之產品 1W 以下免執照
- 12.具鎖碼方式含 CPU 安全碼確保不受干擾(待機中遇相同頻道喇叭確保不可發出聲音)
- 13.電源：AC-110V 50/60Hz / DC-24V
- 14.具 NCC 合法射頻工廠生產之優良產品
- 15.尺寸：適用標準機櫃 2U

王聲電子科技有限公司