

## 社區廣播無線接收機

## WL-9250U



接收器含原天線

### 產品規格

- 1.輸入：麥克風\*2(可獨立對本區廣播或播放音樂)
- 2.輔助輸入\*2(6.3mm 座\*1，RCA\*1)
- 3.輸出：錄音輸出(LINE OUT)\*1
- 4.輸出功率： $\geq 250W$
- 5.頻率響應：50 Hz~18KHz  $\pm 3dB$
- 6.雜音比：大於 90db
- 7.音質控制：BASS  $\pm 10dB$ -100Hz / TREBLE  $\pm 10dB$ -10KHz  
高音/低音各一獨立控制音質調整
- 8.輸出顯示：雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈，峰值紅燈
- 9.輸出阻抗：低阻抗輸出 0、4 $\Omega$ 、8 $\Omega$ 、16 $\Omega$  / 高阻抗輸出 0、100V
- 10.開關機：背面受控 AC 座與電源同步開關機
- 11.開/關機時無衝擊雜音，提高使用品質，延長機器壽命
- 12.訊號若出現雜訊即自動啟動靜音，繼續使用廣播時無斷音或延遲情形
- 13.面板具一只手動播音開關及自動接收播音開關
- 14.內建無線射頻採用 NCC 低功率射頻電機型式認證核可之產品 1W 以下免執照
- 15.具鎖碼方式含 CPU 安全碼確保不受干擾(待機中遇相同頻道喇叭確保不可發出聲音)
- 16.電源：AC-110V 50/60Hz / DC-24V
- 17.具 NCC 合法射頻工廠生產之優良產品
- 18.尺寸：適用標準機櫃 3U

## 王聲電子科技有限公司