

社區廣播無線發射傳輸機

WL-9250UM



發射器含原天線

產品規格

- 1.輸入：麥克風*2(可獨立對本區廣播或播放音樂)
- 2.輔助輸入*2(6.3mm 座*1，RCA*1)
- 3.輸出：錄音輸出(LINE OUT)*1
- 4.輸出功率： $\geq 250W$
- 5.頻率響應：50 Hz~18KHz $\pm 3dB$
- 6.雜音比：大於 90db
- 7.音質控制：BASS $\pm 10dB$ -100Hz / TREBLE $\pm 10dB$ -10KHz
高音/低音各一獨立控制音質調整
- 8.含 1 只發射專用音量調整鈕
- 9.發射按鈕採用帶燈開關型，可顯示使用狀況
- 10.輸出顯示：雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈，峰值紅燈
- 11.輸出阻抗：低阻抗輸出 0、4 Ω 、8 Ω 、16 Ω / 高阻抗輸出 0、100V
- 12.開/關機時無衝擊雜音，提高使用品質，延長機器壽命
- 13.具可搭配局線轉接器使用，配合有線電話或大哥大手機撥號進行廣播
- 14.輸入控制接點：自動開啟本機啟動全區播音功能
- 15.保護裝置：喇叭超載或線路短路，保險開關自動跳脫
- 16.內建無線射頻採用 NCC 低功率射頻電機型式認證核可之產品 1W 以下免執照
- 17.具鎖碼方式含 CPU 安全碼確保不受干擾(待機中遇相同頻道喇叭確保不可發出聲音)
- 18.電源：AC-110V 50/60Hz / DC-24V
- 19.具 NCC 合法射頻工廠生產之優良產品
- 20.尺寸：適用標準機櫃 3U

王聲電子科技有限公司