

廣播擴大機

BS-8600



產品規格

- 輸入：MIC * 6 (3 孔有音控功能廣播時自動降音樂音量)
AUX * 4 (3 組梅花端子, 1 組 6.3 麥克風孔)
- 輸出：錄音輸出(LINE OUT)*1(6.3 麥克風孔)
- AUX(音源輸入)含高音低音調整鈕
- 輸出功率： $\geq 600W$
- 頻率響應：20Hz~20KHz $\pm 3dB$
- 總諧波失真率： $\leq 0.01\%$
- 雜音比：N/S 大於 90dB
- 音質控制：BASS $\pm 10dB$ -100Hz
TREBLE $\pm 10dB$ -10KHz
- 輸出顯示：雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈，峰值紅燈
- 開機端子：附遙控 POWER S.W 自動開機功能(配合電子鐘/音樂鐘/電話廣播前後奏器)
- 保護裝置：喇叭超載或線路短路,保險開關自動跳脫(手動復歸)
- 輸出：低阻抗輸出 0、4 Ω 、8 Ω 、16 Ω
高阻抗輸出 0、100V
- 電源：AC-110V 50/60Hz(AC-220V 訂製) DC-24V
- 尺寸：483(W)*435(D)*178(H)mm

王聲電子科技有限公司