

## 廣播擴大機

BS-8800



### 產品規格

- 1.輸入：MIC \* 6 (3 孔有音控功能廣播時自動降音樂音量)  
AUX \* 4 (3 組梅花端子,1 組 6.3 麥克風孔)
- 2.輸出：錄音輸出(LINE OUT)\*1(6.3 麥克風孔)
- 3.AUX(音源輸入)含高音低音調整鈕
- 4.輸出功率： $\geq 800W$
- 5.頻率響應：20Hz~20KHz  $\pm 3dB$
- 6.總諧波失真率： $\leq 0.01\%$
- 7.雜音比：N/S 大於 90dB
- 8.音質控制：BASS  $\pm 10dB$ -100Hz  
TREBLE  $\pm 10dB$ -10KHz
- 9.輸出顯示：雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈，峰值紅燈
- 10.開機端子：附遙控 POWER S.W 自動開機功能(配合電子鐘/音樂鐘/電話廣播前後奏器)
- 11.保護裝置：喇叭超載或線路短路,保險開關自動跳脫(手動復歸)
- 12.輸出：低阻抗輸出 0、4 $\Omega$ 、8 $\Omega$ 、16 $\Omega$   
高阻抗輸出 0、100V
- 13.電源：AC-110V 50/60Hz(AC-220V 訂製) DC-24V
- 14.尺寸：483(W)\*435(D)\*178(H)mm

王聲電子科技有限公司