

微電腦智慧型教學放音機

MODEL : UP-PA300T



產品規格：

- 1、平時當教學擴大機之用(可搭配任何廠牌之擴音設備使用)
- 2、可接收校區廣播及配合隨身聽/電視機/CD/VCD/DVD/錄放影機等使用
- 3、MIC 及各種信號輸入時自動開機,無信號時自動關機(具自動截電功能)
- 4、麥克風輸入：二支麥克風輸入(麥克風 1 附音控優先功能)
- 5、輔助輸入：三組輔助輸入(前面板 RCA/6.3mm；後面板一組 RCA 插座)
- 6、內含高阻抗 (100V) 音源輸入 * 1， 音量控制鈕 * 1
- 7、高壓輸入端 100V (校區廣播輸入時優先播放或同時混音播放)
- 8、輸出功率： 20-40W
- 9、輸出阻抗：100V
- 10、MIC 輸入準位：-72dB，AUX 輸入準位 -20dB
- 11、失真率：小於 0.5% at 1KHz
- 12、頻率響應：50Hz~20KHz
- 13、AUX 輸入阻抗：20 K Ω ，MIC 輸入阻抗 500/600 Ω
- 14、電源指示燈：LED 5 ϕ * 1
- 15、電源：AC-110V 50/60HZ
- 16、防脫落固定孔*2 及配合黑板下方之專用固定方式，堅固牢靠一體成型
- 17、連接線：採公母座連接易於裝設或維修
- 18、尺寸:285W*150D*80Hmm

王聲電子科技有限公司