

## 微電腦電子鐘

**UP-TD117** 



## 產品規格

1.電 源: AC-110V 50/60HZ DC-24V

2.構 造:石英振盪/LSI 計時,LED 顯示 24 小時制,CPU 程式控制

3.時間精度:月誤差±3秒,平均溫度 25度 C

4.消耗電流:平時 2.4W/動作中 5W,停電中 40mW

5.停電保護:記憶設定時間為永久保存,標準時間可維持 2160 小時以上

6.音頻輸出:最大 50mV

7.監聽設備:附監聽喇叭及開關

8.定時方法:不用任何工具即可輸入或修改(金屬按鈕盤\*12 鍵+功能鍵\*4 鍵)

9.定時模式:整年度之作息時間可設定為 10 種模式設定其報時時間,一年之作息時間可依實際需要選擇輸出模式,若臨時要增加或刪除或停止報時不用任何工具即可簡易操作

10.記憶容量:一分鐘一單位,動作次數可依需要設定之

11.報時狀況:平常顯示板隨時顯示下一次之動作時間及播放之音樂

12.程序播放方式:以(週)為重複循環單位亦即每天皆可依須要設定不一樣之作息 表每天作息皆可選擇一樣或不一樣

13.輸出迴路: 具4迴路控制(具備3種不同曲名之聲音,可區別上/下課及預備鐘)

14.記憶檢查:附檢查開關能快速檢查出正確的作息時間表

15.週期裝置:可選擇連續動作或任何一天\二天 不動作(指鐘聲播放)

16.假日開關:遇不特定假日可使用單一開關來控制鐘聲播放與否

17.輸出控制:具備自動及手動裝置

18.電源控制:REMOTE S.W/面板採用無段安全型觸摸式帶燈開關

19.自動對時:本機可與打卡鐘與刷卡鐘之時間連線,每天能自動對時.

20.尺 寸:483W\*300D\*150H(mm) 桌上型/機櫃型3U

## 王聲電子科技有限公司