

桌上型前後奏廣播麥克風

BS-154R



產品規格

- 1.具 ON/OFF 電源開關/藍色指示燈
- 2.前/後奏音頻率：前奏 / 440,554,659,880 Hz
後奏 / 880,659,554,440 Hz
- 3.輸出顯示：LED LEVEL METER 雙排六段顯示含藍燈電源指示
- 4.具可插拔及鎖牙式(密合度佳)鵝頸麥克風，麥克風頭具有紅色光環，可顯示麥克風使用狀態
- 5.鵝頸麥克風長度：≥ 45CM 含座總高度≥48CM
- 6.具一只超耐用型前/後奏啟動按鈕觸控開關
- 7.單一指向性動態麥克風,電容式麥克風音頭
- 8.輸出：不平衡式：110mV±10mV(6.3mm 座)
平衡式：230mV±10mV(RCA 座)
- 9.面板外殼為鋁合金烤漆材質
- 10.前奏音量及麥克風音量可獨立調整
- 11.具一組連動遙控接點可自動開啟擴大機或系統電源功能
- 12.具選擇開關可控制前/後奏聲音全響或只響前奏四音/兩音或前/後奏聲音皆不響
- 13.含一只防風/防塵海綿
- 14.電源：AC110V / DC12V 500mA

王聲電子科技有限公司