

多迴路訊號控制機

UP-PP204

產品規格

- 1、輸入*2：麥克風*1(前面板)；輔助輸入*1(背板 RCA 端子)。
- 2、輸出*4：前面板音量調整器*4；後板 RCA 端子*4；共 4 迴路獨立輸出；每迴路可獨立控制一台後級擴大機之音量調整。
- 3、輸出顯示：雙排 LED LEVEL METER 電源指示藍燈，峰值紅燈。
- 4、自動啟動控制端子：當 4 個輸出音源其中 1 個或以上動作時，控制點要連動輸出。
- 5、電源：AC-110V or DC-24V。
- 6、尺寸：適用機櫃型 1U 高度。

王聲電子科技有限公司