

微電腦數位時程控制器音樂鐘

UP-TD117CS



產品規格

- 1.電 源：AC-110V 50/60HZ DC-24V
- 2.構 造：石英振盪/LSI 計時，LED 顯示 24 小時制，CPU 程式控制
- 3.時間精度：月誤差 ± 3 秒，平均溫度 25 度 C
- 4.消耗電流：平時 2.4W/動作中 5W，停電中 40mW
- 5.停電保護：記憶設定時間為永久保存，標準時間可維持 2160 小時以上
- 6.音頻輸出：最大 50mV
- 7.監聽設備：附監聽喇叭及開關
- 8.定時方法：不用任何工具即可輸入或修改(金屬按鈕盤*12 鍵+功能鍵*4 鍵)
- 9.定時模式：整年度之作息時間可設定為 10 種模式設定其報時時間，一年之作息時間可依實際需要選擇輸出模式，若臨時要增加或刪除或停止報時不用任何工具即可簡易操作
- 10.記憶容量：一分鐘一單位，動作次數可依需要設定之
- 11.程序播放方式：以(週)為重複循環單位亦即每天皆可依須要設定不一樣之作息表每天作息皆可選擇一樣或不一樣
- 12.輸出迴路：具 99 迴路控制可自行將宣導聲音或音樂錄製於 USB/MP3 格式，錄製完畢請將 USB 隨身碟放置於抽取式 MP3 播放器上作自動放音功能，具音量調整功能
- 13.容量支援至 32G，手動播放自 001-999 首依須要隨時播放
- 14.記憶檢查：附檢查開關能快速檢查出正確的作息時間表
- 15.週期裝置：可選擇連續動作或任何一天\二天 不動作(指鐘聲播放)
- 16.假日開關：遇不特定假日可使用單一開關來控制鐘聲播放與否
- 17.輸出控制：具備自動及手動裝置
- 18.具擴充 ≥ 8 迴路控制接點可配合其他自動控制器使用(另購)
- 19.特別功能：平常顯示板隨時顯示下一次之動作時間/迴路/長度.
- 20.具日間音量調整鈕及夜間音量調整鈕(避免晚間鐘聲過大聲擾鄰)自動轉換
- 21.電源控制：REMOTE S.W/面板採用無段安全型觸摸式帶燈開關
- 22.自動對時：本機可與打卡鐘與刷卡鐘之時間連線，每天能自動對時.
- 23.尺 寸：483W*300D*150H(mm) 桌上型/機櫃型 3U

王聲電子科技有限公司